

BUSINESS SMART X SERIES



Професионално мастиленоструйно мултифункционално устройство

Business Smart X
Series



ПЕЧАТ СКАНИРАНЕ КОПИРАНЕ ФАКС БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

MFC-J5117DW

Професионално мастиленоструйно мултифункционално устройство

Поемете контрол над работния си процес с компактната серия Business Smart X. Подобрете ефективността с интуитивния цветен сензорен дисплей, който Ви позволява да създавате персонализирани преки пътища за често използвани функции. Поддържайте висока продуктивност с премиум мастилата със супер голям капацитет и допълнителните тави за хартия, които поддържат гъвкав печат върху различни носители. Защитете бизнеса си с бързо и сигурно сканиране на поверителната информация.

MFC-J5117DW

BUSINESS SMART
X SERIES



Основни характеристики

- Надеждна MAXIDRIVE технология
- Скорост на печат до 28 изображения в минута
- Двустранно сканиране до 30 изображения в минута
- Двубандов Wi-Fi® (2,4 и 5GHz), Gigabit Ethernet и USB
- Тави за хартия - 3 x 250 листа, мултифункционална тава – 100 листа, ADF – 50 листа
- Съвместим с решения на Brother и трети страни
- Мастила в комплекта за до 5 400 стр. черно и за до 3 900 стр. за всеки цвят, максимален капацитет на мастилата за до 12 000 стр. черно и за до 10 000 стр. за всеки цвят
- Възможност за управление на печата (MPS)

Работен процес

Поддържайте бизнеса си в плавен и ефективен ритъм с MFC-J5117DW. Оптимизирайте работния процес от начало до край с преки пътища с едно натискане. Свръхбързото сканиране ускорява обработката на документи, а с помощта на BRAdmin лесно следите и управлявате всичките си устройства Brother.

Решения

Автоматизирайте ежедневните задачи и подобрете бизнес процесите и сигурността с решения за управление на печата. Предлагаме пакет от решения за управление на документи, сигурност и работен процес, които могат да се добавят към MFC-J5117DW като допълнителни професионални функции.

MAXIDRIVE Технология

Патентованата технология MAXIDRIVE на Brother подава мастило прецизно и с висока мощност, за по-бърз печат без компромис с качеството. В комбинация с първокласни пигментни мастила тя осигурява ярки цветове и ясен, отчетлив текст за професионални резултати всеки път.

Безпроблемна поддръжка

Усъвършенстваната система за поддръжка на Brother поддържа устройството ви в отлично състояние, предотвратява проблеми и осигурява професионално качество без загуба на време и допълнителни разходи.

Удобен печат с Brother MPS

Услугите за управление на печата на Brother (MPS) ви помагат да получите най-доброто от вашите устройства. Ето защо MFC-J5117DW е проектирано с мисъл за MPS. Каквито и да са нуждите ви от печат, ние ще бъдем "На ваша страна", за да намерим решението, което опростява администрирането на печата, спестява време, намалява разходите и ви помага да останете продуктивни, чрез:

- Липса на дългосрочни ангажменти
- Доставка на мастило или тонер, преди да приключат
- Бърза поддръжка
- Лесно рециклиране на консумативи

Вградена защита

Защита на устройството

Защитете бизнеса си с разширени функции за сигурност, които свеждат до минимум уязвимите точки. Възползвайте се от защитен потребителски достъп чрез LDAPs, Active Directory и NFC удостоверяване. Инструменти като Secure Function Lock помагат да контролирате потребителските права. Secure Boot и цифрово подписаният фърмуер работят заедно, за да защитят целостта на системата.

Мрежова защита

Защитете мрежата си по най-новите стандарти и функции за сигурност, включително криптирана комуникация и защитен достъп чрез IEEE 802.1X. Централизираното управление и syslog отчетите в реално време осигуряват безпроблемна интеграция със системите ви за сигурност.

Защита на документите

Пазете чувствителните данни с криптиран трансфер за печат и сканиране, временна памет, която се изчиства след всяка задача, и защитено освобождаване на печат, така че документите да се отпечатват само когато сте готови. Интеграцията с Brother Solutions Interface помага да се оптимизират защитените работни процеси.



Консумативи Мастилници



LC527

1 300 BK, 900 CMY

LC527XL

3 000 BK, 2 000 CMY

LC528

6 000 BK, 5 000 CMY

LC528XL

12 000 BK, 10 000 CMY

Устойчивост

В Brother се гордеем, че предприемаме реални стъпки за намаляване на въздействието си върху околната среда без компромис с производителността. MFC-J5117DW и всички мастилници са проектирани за повторно производство, а устройството включва 33%⁴⁴ рециклирани пластмаси, което помага за намаляване емисиите на CO₂.

Нашата отличена опаковка от формована целулоза заменя експандирания полистирен (EPS), което я прави екологична и лесна за рециклиране, като същевременно осигурява здравина и гъвкавост за безопасна доставка. Научете повече: brother.eu/packaging

Общи характеристики

Технология

Мастилеоструйната технология MAXIDRIVE Piezo има 1,680 канала за налягане за изхвърляне на мастило в един чип със сензор за печатаща глава, който автоматично³⁷ поддържа перфектен поток на мастилото за постоянно ясни и надеждни разпечатки

Памет

512MB вградена

Процесор

960 MHz

Цвят на устройството:

Корпус: Бял

Контролен панел: Сив

Контролен панел

10,9 см (4,3") цветен сензорен LCD дисплей

Локален интерфейс³⁹

Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (отпред)

Мрежова свързаност

GigE (10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T)

Факс интерфейс

Порт за телефонна линия

Порт за външен телефонен секретар (TAD)

Безжична мрежа

2,4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz³⁸: IEEE 802.11a/n (Infrastructure Mode), вертикално сдвояване

Wi-Fi Direct®

Печатайте безжично без точка за безжичен достъп (поддържат се автоматичен и ръчен режим)

Конфигурируеми преки пътища

Добавяте, изтривате и променяте до 64 персонализирани преки пътища за бърз и защитен достъп до функциите на устройството

Печат^{1,2}

Скорост на печат (A4)

До 28 ipm (изображения в минута)

Скорост на двустранен печат (A4)

До 22 ipm (изображения в минута)

Резолюция

До 1 200 x 4 800 dpi (хоризонтално x вертикално, точки на инч)

FPOT

(Време за излизане на първа разпечатка)

4,7 секунди цветно, 4,5 секунди моно, от режим готовност и стандартна тава

Време за възстановяване

По-малко от 1 секунда от режим почивка

Функции на принтера

Сензор на печатащата глава

Сензорът на печатащата глава следи 1680 дюзи за подравняване и точно подаване на хартията, като поддържа прецизно калибриране⁴³, стартирано от потребителя, за да запази ясен и постоянен печат

Директен печат

Печатайте директно от предния USB host порт с USB флаш памет. Поддържаните формати включват: PDF 2.0, JPEG, TIFF и Exif DCF (до версия 2.1)

Печат на горен / долен колонтитул^{15,33}

Отпечатайте датата, часа, потребителското име за вход или персонализиран текст върху документите си

Печат N в 1^{15,33}

Намалява до 2, 4, 9 или 16 страници на една A4 страница

Печат на плакат^{15,33}

Увеличава 1 страница A4 в плакат с 4 или 9 страници A4

Печат на воден знак^{15,33}

Поставете воден знак върху документите ви с предварително зададен потребителски текст

Защитен печат^{16,33}

Защитете заданията за печат с 4-цифрен код за освобождаване, който се въвежда на устройството за отпечатване

Обратен печат^{16,33}

Отпечатва страниците в обратен ред, като започва с последната страница и завършва с първата

Огледален печат

Обръща хоризонталната ориентация на страницата, като я обръща отляво надясно спрямо оригиналните данни

Печат тип книжка^{16,33}

Печат на A4 документи в A5 формат, тип книжка

Печат без полета^{16,33}

Премахнете полетата, печатайте до краищата на хартията A4. Идеален за снимки и графики на цяла страница

Печат без
драйвери

**Съвместим с
Windows Modern Print**
Поддържа безпроблемен
печат без драйвери чрез IPP
за мигновена настройка на
устройства с Windows 10
(21H2+) и Windows 11

Mopria™
Печатайте често
използвани файлови
формати от
съвместими Android
мобилни устройства и
компютри с Windows

Apple AirPrint
Печатайте често използвани
файлови формати от всяко
приложение с AirPrint

ChromeOS™
Поддържа печат Work
with Chromebook

Нашите принтери поддържат печат без драйвери на устройства с Windows, macOS, iOS и Android за мигновена, защитена и безпроблемна настройка.

Боравене с
хартията

Входяща хартия¹¹
Стандартна тава 1, 2, 3
250 листа

Мултифункционална тава
100 листа

**Автоматично
листоподаващо устройство (ADF)**
50 листа

Изходяща хартия¹¹
150 листа A4

Размери на хартията
Тава 1
A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5,
A6, Photo (10 x 15cm),
Indexcard (13 x 20cm), Photo-L
(9 x 13cm), Photo-2L (13 x
18cm), C5,
Com-10, DL Envelope, Monarch,
Mexico Legal, India Legal

Тава 2, 3
A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5,
Mexico Legal, India Legal

Мултифункционална тава
A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5,
A6, Photo (10 x 15cm),
Indexcard (13 x 20cm), Photo-L
(9 x 13cm), Photo-2L (13 x
18cm), C5,
Com-10, DL Envelope, Monarch,
Mexico Legal, India Legal,
Дълга хартия (макс. дължина:
1200 мм)

**Автоматично листоподаващо
устройство (ADF)**
Ширина: 105 - 215.9 мм
Дължина: 148 - 355.6 мм
Дължина на дълга хартия:
900 мм

Стъклото на скенера
Ширина: до 215.9 мм
Дължина: до 297 мм

Двустранен печат
LGL, Folio, A4, LTR, EXE,
A5, Mexico Legal, India
Legal

Двустранно копиране
LGL, Folio, A4, LTR, A5,
Mexico Legal, India Legal

Директен печат
**Тава 1 | Мултифункционална
тава**
JPEG - A4, Photo (10 x 15 cm),
Photo-2L (13 x 18 cm), Letter
PDF - A4, Letter, A5, A6, Legal,
Mexico Legal, India Legal, Folio

Тава 2, 3
PDF - A4, A5, Letter, Legal,
Mexico Legal, India Legal, Folio

Тегло на хартията
Тава 1
64 - 220gsm
Тава 2, 3
64 - 120gsm

Мултифункционална тава
64 - 220gsm

**Автоматичен двустранен
печат**
64 - 105gsm

**Автоматично листоподаващо
устройство (ADF)**
64 - 105gsm

Видове хартия
Тава 1
Обикновена хартия,
Рециклирана хартия, Хартия за
мастиленоструен печат,
Гланцирана хартия

Обикновена хартия, Рециклирана
хартия

Мултифункционална тава
Обикновена хартия,
Рециклирана хартия, Хартия за
мастиленоструен печат,
Гланцирана хартия

Обикновена хартия, Рециклирана
хартия

ADF
Обикновена хартия, Рециклирана
хартия

Директен печат
JPEG - Обикновена хартия,
Рециклирана хартия, Хартия за
мастиленоструен печат,
Гланцирана хартия

PDF – Обикновена
хартия, Рециклирана
хартия

Сензори за хартията
Известие за оставен
документ

Копиране^{4,6}

Скорост на копиране

Копия в минута до 24 ipm
моно, 14 ipm цветно

Скорост двустранно копиране

Копия в минута до 18 ipm
монохромно, 12 ipm цветно

Резолюция

Печат до 1,200 x 4,800dpi
Сканиране до 600 x 600dpi
(стъклото на скенера, ADF)
(Хоризонтално x
Вертикално, точки
на инч)

Размери на хартията

Ширина: до 204 мм (A4)
210 мм (LTR)

FCOT (време за излизане на първо копие)

Време за първо копие 6
секунди цветно, 5 секунди
моно, от режим готовност и
стандартна тава

Функции при копиране

Многократно копиране

Гарантира, че копията Ви са
подредени правилно, което
улеснява работата с големи
документи. Прави до 999
копия на всяка страница

Увеличение / Намаление

Намалява или увеличава
размера на документа от
25% до 400% при стъпка 1%

N в 1 копиране

Позволява на потребителя да
побере 2 или 4 страници
върху един лист A4

Побиране в страницата

Мащабира копираното
изображение, за да пасне
точно на размера на
хартията
Копиране на плакат
Увеличете един
оригинален документ и
го отпечатайте на
няколко страници
(3 x 3, 2 x 2, 1 x 2)

Преглед на копието

Съдържанието на копираното
изображение може да се
прегледа преди печат

Подобряване на копието

Съдържанието на
копираното изображение
може да премахва фон, да
добавя воден знак и да
коригира сенки и
изкривяване при книги преди
печат

Сканиране³

Скорост на сканиране Стандартна

(двустранно, изображения в
минута)
A4 цветно и монохромно -
до 30 ipm

Оптична резолюция при сканиране

(Хоризонтално x
Вертикално, точки на
инч)

ADF

До 600 x 600dpi
(моно, цветно)

Стъклото на скенера

1,200 x 2,400dpi (моно),
1,200 x 1,200dpi (цветно)

Интерполирана резолюция при сканиране

До 19,200 x 19,200dpi
(хоризонтално x вертикално)

Тип скенер

Двоен CIS (Contact Image
Sensor)

Дълбочина на цвета

48-битова обработка на цвета
(вход)
24-битова обработка на цвета
(изход)

Скала на сивото

256 нива (8 бита)

Размери на носителите при сканиране

Стъклото на скенера

Ширина: 213.9 мм
Дължина: 295 мм

ADF

Ширина: до 213.9 мм
Дължина: до 353.6 мм

Функции на скенера

Windows

TWAIN³⁵ & WIA

Macintosh

Сканиране чрез AirPrint
macOS 10.13.x или по-

Linux

SANE³⁵ (32- и 64-битови
версии)

ChromeOS™

Поддържа вградената
функция за сканиране на
Chrome OS

Поддържани файлови формати

Включително цветен/сив
PDF (PDF/A, многостраничен
PDF) и JPEG, черно-бял
TIFF и PDF

Стандартни функции на устройството³⁶

Сканиране към USB, E-mail,
OCR, изображение и файл

Мрежово сканиране

Сканиране към мрежова
папка (SMB)¹⁶, FTP
(поддържа се SSL), SFTP,
имейл сървър, SharePoint
(локално)^{16,36}

Функции за сканиране на устройството

Автоматично изправяне,
премахване на фонен цвят,
празни страници, автоматично
изрязване¹⁶

Директно сканиране

Сканирайте директно
към USB флаш памет

Преглед при сканиране

Може да се прегледа
съдържанието на сканираните
към FTP, Network, Email
Server документи преди
изпращане

Факс

Факс модем

33 600 bps (Super G3)

Скорост на предаване

Приблизително 3 сек.
(документ ITU-T TestChart
No.1,
стандартна резолюция)

Автоматичен

двустраничен факс

Сканира и изпраща факс
документи до 208 мм
ширина и 349,6 мм дължина
чрез ADF

Резолюция при изпращане на факс

Стандартна цветна резолюция
203 x 196 dpi моно до 203 x
392 dpi (хоризонтално x
вертикално, точки на инч)

Скала на сивото

8 bit (256 нюанса) за моно
факс
24 bit (8 bit на цвят / 256
нюанса) за цветен факс

Факс – Размери на медията

Ширина: до 204 мм (A4)
210 мм (LTR)

Предаване от паметта | Получаване при липса на хартия

До 150 страници (ITU-T
тестова таблица, стандартна
резолюция)

Методи за компресия

От базови до разширени
Моно: MH, MR, MMR
Цвят: JPEG

Функции на факса

PC-Факс изпращане³⁶, получаване^{16,36}

Изпращайте и получавайте моно
факсове директно от Вашия
компютър или мрежа

Интернет факс (I-Fax)

Изпращайте факс документи
по интернет като прикачен
файл към имейл

Пакетно изпращане

Запазва моно документи на
едно място в паметта на
устройството за предаване
с едно обаждане

Автоматично намаляване

При получаване на документ от
една страница, по-дълъг от A4
(297 мм), факс устройството
автоматично ще намали
съобщението, за да се побере
на един лист A4

Разпращане

Изпратете едно и също факс
съобщение до 100
местоназначения (ръчно до
50). PC-Fax до 50
местоназначения

Препращане на факс

Изпраща моно факс,
получен в паметта, към друг
предварително
програмиран факс номер

Дистанционно извличане

Позволява на потребителите
дистанционен достъп до
устройството и извличане на
запазени моно факс съобщения

ID на устройството

ID с до 20 знака/цифри и факс
номер ще се отпечатват като
горен колонтитул на всеки
изпратен факс

PBX

Осигурява безпроблемна
работа с факс в офис среда
чрез поддръжка на PBX
телефонни системи

Свързаност

Microsoft Universal Print

Организациите могат да управляват своята Brother инфраструктура за печат чрез облачните услуги на Microsoft

Brother Mobile Connect³⁶

Приложение на Brother за печат, преглед на копия и сканиране към мобилно устройство с iOS или Android

Brother Print Service Plugin³⁵

Печат от Android устройства без специално приложение

Brother Apps¹⁸

Infobar, Cloud Secure Print, сканиране към мобилно устройство, PDF с възможност за търсене, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, Лесно сканиране към имейл и препращане на факс към облак/имейл

Web Connect^{18,19}

Без компютър можете да изтеглите за печат и да качвате от сканиране и факс за Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote

Печат на и-мейл^{18,19}

Позволява печат без драйвер чрез имейл

Инструменти за управление на печата³⁵

BRAdmin¹⁶

Софтуер за управление на LAN/WAN

Вграден уеб сървър

С IP адреса или името на възела на Вашето устройство получите достъп чрез USB или мрежа през уеб браузър до уеб базиран софтуер за управление на печата вграден в устройството с произволно криптирана парола

MassDeploymentTool¹⁶

Предоставя интерфейс за конфигуриране, който помага за управлението и внедряването на настройките на устройството

Софтуер³⁵

Brother iPrint&Scan¹⁵

Печатайте, сканирайте, изпращайте факс, преглеждайте получени факсове, копия и статуса на устройството от компютър с Windows или macOS с Brother софтуер

Print Support App¹⁶

Като алтернатива на Windows Modern Print този метод подобрява съвместимостта и лекотата на използване, като позволява печат без традиционни драйвери за принтер, което го прави гъвкаво и ефективно решение за съвременни нужди от печат, достъпно чрез Microsoft Store

Посетете support.brother.com за пълния списък с поддържани ОС и за изтегляне на най-новия софтуер. Всички търговски марки, марки и имена на продукти са собственост на съответните компании

Наследени драйвери за печат³⁴

Емулации за печат
PCL6, BR-Script3, PDF
версия 2.0

Вградени шрифтове (PCL)

73 мащабируеми шрифта, 12 bitmap, съхранени във фърмуера и използвани при печат чрез PCL (Printer Command Language) емулация за печат

Вградени шрифтове (BR-script)

66 мащабируеми шрифта, съхранени във фърмуера и използвани при печат чрез BR-Script емулация за печат

Вградени баркодове (PCL)

16 баркод шрифта - Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A,B,C), EAN128 (set A,B,C), Code93, GS1Databar, MSI

Linux

Драйвер за принтер (Linux, CUPS, LPD/LPRng)⁴²

Налични са традиционни драйвери за печат за поддържани по-стари среди на Windows. Microsoft вече дава приоритет на печат без драйвери за по-новите платформи на Windows

Мрежова защита

Мрежова Сигурност APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTPS), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0 (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec
Защита на безжична мрежа

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTPS), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0 (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)⁴⁵

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Client and server, POP3/IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTIP Client, LDAP/LDAPS, HTTP/HTTPS Server, Syslog

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), POP3/IMAP4/SMTP Client, CIFS Client, SNTIP Client, LDAP/LDAPS, ICMPv6, HTTP/HTTPS Server, Syslog

IP филтър

Ограничава кои мрежови потребители могат или не могат да имат достъп до устройството през мрежата

Функции за сигурност

И-мейл известия

Устройството автоматично изпраща е-mail известия, когато изисква внимание, например при ниско ниво на мастило или нужда от смяна

И-мейл репорти

Получавайте редовни отчети за употребата по е-mail

Secure Boot

Всички Brother печатащи устройства са с вградена защита. Устройствата автоматично разпознават атаки и предприемат превантивни мерки, включително рестартиране при нужда, за да останат защитени

Цифрово подписан

фърмуер

Фърмуерът за Brother Print & Scan устройства е цифрово подписан и защитен

Удостоверяване чрез Active Directory/LDAP

Използвайте наличната инфраструктура, за да ограничите достъпа до Brother устройства чрез AD/LDAP. Служителите лесно използват съществуващите си мрежови данни за вход за

Шифроване на паметта

Защитава данните в покой например: факс данни, адресна книга, потребителски преки пътища, мрежова конфигурация чрез шифроване на вътрешната памет

Ограничаване на мрежови протоколи

Функцията за контрол на мрежовия достъп позволява на администратора да ограничава комуникационните протоколи (например: Port 9100) според нуждите

Ограничаване на физическия интерфейс

Защитава достъпа чрез деактивирание на конкретни физически интерфейси директно от Embedded Web Server (EWS)

Secure Function Lock 3.0

Използвайте 4-цифрен ПИН или парола, за да идентифицирате и удостоверите отделен потребител или групи потребители по мрежа. Позволява контрол на достъпа с потребителско име за до 100 потребители

Cloud Secure Print¹⁸

Позволява освобождаване на задания за печат без драйвер, защитени с парола

Актуализации на фърмуера¹⁸

Освен че позволява автоматични актуализации до най-новата версия, принтерът може да се настрои да не приема по-стари версии на фърмуера, за да се избегне понижаване от неоторизиран потребител

SysLog

Позволява на IT администратора да използва едно приложение (SIEM инструмент), за да получава актуализации за състоянието на устройството за

Защитен буфер за управление на ключове

Използвайте стандартния самоподписан сертификат по подразбиране или създайте персонализиран самоподписан сертификат, заявка за подписване на сертификат (CSR) или импортирайте сертификат и частен ключ за защитена мрежова комуникация

NFC свързаност

NFC четец за карти

Поддържа защитено удостоверяване на потребителя чрез NFC четец за контрол на достъпа и позволява персонализирани работни процеси чрез конфигурация на NFC Shortcut. Поддръжката на четец за карти от трета страна изисква допълнителна покупка и може да се свърже към предния USB host и да се регистрира чрез вградения уеб сървър

Поддържани NFC стандарти

Включват: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire/my-d move (ISO15693 Type B) Tag-it

Поддръжка на външен NFC четец за карти

RFIDeas pcProx Enroll - RDR-6081AKU; RDR-6281AKU; RDR-6381AKU; RDR-6E81AKU; RDR-6H81AKU, RFIDeas AIR ID Enroll - RDR-7081AKU; RDR-7581AKU; RDR-7F81AKU Elatec - TWN3 MIFARE; TWN3 MIFARE NFC; TWN3 Multi ISO; TWN4 MIFARE NFC

Адресна книга

Бързо набиране

100 местоположения, всеки запис може да съхранява до 2 номера на получатели

Групово набиране

Могат да се съхраняват комбинации от до 6 групи

LDAP

Възможност за свързване с външна адресна книга с LDAP, като Microsoft Exchange

Решения и ъпдейти¹⁹

Съвместим с

Order Supplies
Remote Panel
Request Help
ThinPrint Client
SecurePrint
Advanced
SecurePrint+
Barcode
Print+
Barcode Utility

За разработчици

Brother Solutions Interface (BSI)

Създавайте мощни облачни и локални решения директно чрез интегриране на разширените възможности за печат, сканиране и защита на Brother устройствата

За повече информация посетете:

www.brother.eu/developers

Консумативи и аксесоари⁹

Мастило в комплекта

1 x 5 400 страници (BK)
3 x 3 900 страници (CMY)

Стандартна касета с мастило

LC527
1 x 1 300 страници (BK)
3 x 900 страници (CMY)

Касета с мастило с голям капацитет

LC527XL
1 x 3 000 страници (BK)
3 x 2 000 страници (CMY)

Касета с мастило със супер голям капацитет

LC528
1 x 6 000 стр. (BK)
3 x 5 000 стр. (CMY)

Касета с мастило с ултра голям капацитет

LC528XL
1 x 12 000 стр. (BK)
3 x 10 000 стр. (CMY)
Нов опростен дизайн на
мастилницата за подобрена
рециклируемост

В комплекта

Устройство, мастилници,
захранващ кабел,
ръководство за бърза
настройка, гаранционна
карта, (интерфейсен кабел за
компютър НЕ е включен)

Касета за остатъчно мастило

WI506

Брояч на страници

Следене на мастилниците на
дисплея.
Едно автоматично зареждане с
мастило при първоначална
настройка подготвя
печатащата глава за
надежден, висококачествен
печат

Размери и тегло

Устройство без кашон (ШхДхВ)

435 x 489,5 x 407 мм - 20,0 кг.
с мастило

Устройство с кашон (ШхДхВ)

556 x 581 x 535 мм - 25,0 кг.

Месечно натоварване²⁰

Максимално месечно
До 50 000 страници

Околна среда

Изисквания към захранването

220 – 240 V 50/60 Hz

Консумация на енергия¹³

Печат: 23,0W

Копиране: 33,0W

Готовност: 6,0W

Почивка: 0,9W

Готовност (Мрежова връзка):

1,8W

Изключен: 0,03W

Налягане на звука¹²

Печат 53,5 dBA

Копиране 52,5 dBA

Сила на звука¹²

Печат 6,88BA (моно),

6,81BA (цветно)

Автоматично изключване

Отговаря на стандартите за екомаркировка; влиза в режим с ниска консумация след 20 минути (по подразбиране, настройва се от контролния панел)

ТЕС стойност

0,12 kWh/седмица

Работна среда

Влажност 20 - 80%

Температура

10° - 35°C

50° - 95° F

Компютърни платформи

Windows

Windows 11 (Home | Pro | Education | Enterprise)

Windows 10 (Home | Pro | Education | Enterprise)

(32- или 64-битови версии) Windows Server

2025, 2022, 2019, 2016

Macintosh⁴⁰

macOS 13 или по-нова версия

Linux

Поддръжка на Package Management System⁴²:

dpkg, rpm

ChromeOS™

Съвместим с Chromebook, включително сертифициран печат „Works with Chromebook“ и вградена функция за сканиране в Chrome OS

Посетете support.brother.com за пълния списък с поддръжка. Всички търговски марки, марки и имена на продукти са собственост на съответните компании.

Изисквания за дисково пространство

80MB - само драйвери за Windows
2GB - Windows 11, 10, приложения, включително драйвери
500MB - приложения за macOS
20MB - само драйвери за Linux

Посетете support.brother.com за пълния списък с поддържани ОС и за изтегляне на най-новия софтуер. Всички търговски марки, марки и имена на продукти са собственост на съответните компании

Сертификати

Blue Angel

Nordic Swan

Wi-Fi CERTIFIED

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA3™ - Enterprise, Personal

Mopria

Осигурява универсална съвместимост за печат без драйвери в Windows, Android и съвместими мобилни операционни системи

AirPrint

1. Скорост на печат съгласно ISO/IEC 24734. 2. FPOT (Време за излизане на първа разпечатка) съгласно ISO/IEC 17629. 3. Скорост на сканиране съгласно ISO/IEC 17991. 4. Скоростта на копиране от ADF ESAT е съгласно ISO/IEC 24735. 6. FCOT (Време за излизане на първо копие) съгласно ISO/IEC 24735 Annex D. 9. Приблизителният капацитет се изчислява съгласно ISO/IEC 24711. 11. Капацитетът е изчислен с хартия 80 gsm. 12. Нивото на звуково налягане е съгласно ISO 7779. 13. Консумацията на енергия е съгласно IEC 62301 Edition 2.0. 15. Само за Windows & macOS. 16. Само за Windows. 18. Изисква интернет връзка. 19. Изисква допълнителна активация. 20. Натоварването може да се ползва за сравнение на сходни Brother продукти. За максимален живот на устройствата изберете машина, чието месечно натоварване надвишава Вашите нужди от печат. 33. Разширени настройки чрез наследен драйвер или приложението Print Support. 34. Microsoft преминава към печат без драйвери като предпочитан стандарт. Спецификациите за наследени драйвери остават поддържани за клиенти с текущи изисквания за внедряване. 35. Безплатно изтегляне от Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
36. Изисква Brother Software. 37. Устройството се включва автоматично за поддръжка на печатащата глава, след което се изключва. 38. Може да не е налично за вашия регион. 39. Не поддържа USB хъбове на трети страни. 40. Само AirPrint за macOS. 41. За WIA, 1 200x1 200 резолюция. Brother Scanner Utility позволява подобряване на резолюцията до 19200 x 19200 dpi. 42. Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise 15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit. 43. За повече информация посетете Brother Global Support <http://www.youtube.com/@BrotherGlobalSupport> 44. Данните са базирани на вътрешен анализ на Brother към момента на публикуване. 45. Wi-Fi Direct поддържа само WPA2-PSK (AES).



Macintosh, macOS и AirPrint са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави



Работим съвместно за една по-добра околна среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.

www.brotherearth.com

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марки на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

brother
at your side