brother
at your side

BUSINESS SMART
X SERIES



Професионално А3 мастиленоструйно мултифункционално устройство

Business Smart X Series

ПЕЧАТ СКАНИРАНЕ КОПИРАНЕ ФАКС 5GHz БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

MFC-J6975DW

Професионално А3 мастиленоструйно мултифункционално устройство

Осигурява свръхвисока скорост на печат и отлично качество с разширени възможности за сканиране. Създадено за натоварена среда, MFC-J6975DW разполага с тави за голям капацитет на хартията и широка гама носители.

С надеждна защита и безпроблемна съвместимост с много решения, това е сигурният избор за натоварени офиси.

MFC-J6975DW

BUSINESS SMART
X SERIES



Основни характеристики

- А3 печат, сканиране и копиране
- Двустранно сканиране до 30 изображения в минута
- Двубандов WiFi (2,4 и 5GHz) и Gigabit Ethernet
- Две тави за хартия за по 250 листа
- Мултифункционална тава за 100 листа
- Съвместим с решения на Brother и трети страни
- Мастила в комплекта за до 2 400 стр. черно и за до 2 000 стр. за всеки цвят
- Възможност за управление на печата (MPS)

Надеждност с MAXIDRIVE

Патентованата технология MAXIDRIVE на Brother използва усъвършенствана пиезоелектрична технология, която изстрелва мастилото с висока мощност за по-бърз печат и прецизно подаване. Автоматичната поддръжка, здравите компоненти и висококачествените пигментни мастила неизменно създават ярки цветове и ясен, отчетлив текст от първата до последната страница.

Устойчивост

Гордеем се, че предприемаме реални стъпки за намаляване на въздействието си върху околната среда без компромис с производителността. Най-новият ни продукт е с опаковка без EPS (разширен полистирен) за по-лесно рециклиране и с мастилници, създадени с мисъл за повторно производство. MFC-J6975DW е с до 4% по-ниски емисии на CO_2 спрямо предходния модел и е сертифицирано от Blue Angel.

Работен процес

Създадено с мисъл за бизнес ефективност, това устройство оптимизира работния ви процес от началото до края. Високоскоростното А3 сканиране ускорява обработката на документи, а с помощта на BRAdmin лесно следите и управлявате всички устройства Brother за безпроблемна работа.

Ефективност

Печатайте по-дълго с мастила за до 2 400 стр. черно и за до 2 000 стр. за всеки цвят. Максимален капацитет на мастилниците за до 12 000 стр. черно и за до 10 000 стр. за всеки цвят. Интелигентната система за поддръжка осигурява безупречна надеждност без усилие.

Удобен печат с Brother MPS

Услугите за управление на печата (MPS) на Brother ви помагат да получите най-доброто от вашите устройства. Ето защо MFC-J6975DW е проектирано с мисъл за MPS. Каквито и да са нуждите ви от печат, ние ще бъдем "На ваша страна", за да намерим решението, което опростява администрирането на печата, спестява време, намалява разходите и ви помага да останете продуктивни, чрез:

- **Липса на дългосрочни ангажименти**
- **Доставка на мастило или тонер, преди да приключат**
- **Бърза поддръжка**
- **Лесно рециклиране на консумативи**

Вградена защита

Защита на устройството

Защитете бизнеса си с разширени функции за сигурност, които свеждат до минимум рисковете от атаки. Възползвайте се от защитен потребителски достъп чрез LDAPS, Active Directory и NFC удостоверяване. Инструменти като Secure Function Lock и Setting Lock помагат да контролирате потребителските права. Откриването на проникване, Secure Boot и цифрово подписаният фърмуер работят заедно, за да защитят целостта на системата.

Мрежова защита

Защитете мрежата си по най-новите стандарти и функции за сигурност, включително защита от проникване, криптирана комуникация и защитен достъп чрез IEEE 802.1X. Централизираното управление и syslog отчетите в реално време осигуряват безпроблемна интеграция със системите ви за сигурност.

Защита на документите

Пазете чувствителните данни защитени с криптирано прехвърляне при печат и сканиране, временна памет, която се изчиства след всяка задача и защитено освобождаване на печата, така че документите да се отпечатват само когато сте готови. Интеграцията с Brother Solutions Interface помага за оптимизиране на защитените работни процеси.



Консумативи

Мастилници

LC527
1 300 BK, 900 CMY
LC527XL
3 000 BK, 2 000 CMY
LC528
6 000 BK, 5 000 CMY
LC528XL
12 000 BK, 10 000 CMY

Аксесоари

Стоящ шкаф

ZUNTMFCJ6900Z1

Общи характеристики

Технология
MAXIDRIVE Piezo мастиленоструйна технология с интелигентен сензор на печатащата глава, който автоматично[10] поддържа идеален поток на мастилото за постоянно ясен и надежден печат

Памет
1GB вътрешна

Процесор
960 MHz

Цвят на устройството
Корпус: Бял
Контролен панел: Сив

Контролен панел
8,8 см (3,5”) цветен сензорен LCD екран

Локален интерфейс[18]
Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (отпред)

Мрежова свързаност
GigE (10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T)

Факс интерфейс
Порт за телефонна линия
Порт за външен телефонен секретар (TAD)

Безжична мрежа
2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz[17]: IEEE 802.11a/n (Infrastructure Mode), вертикално сдвояване

Wi-Fi Direct™
Печатайте безжично[18] без точка за безжичен достъп (поддържат се автоматичен и ръчен метод)

Конфигурируеми преки пътища
Добавяте, изтривате и променяте до 18 персонализирани преки пътища за бърз и защитен достъп до функциите на устройството

Печат[9,22]

Скорост на печат (A4)
31 ipm (изображения в минута)

Скорост на двустранен печат (A4)
22 ipm (изображения в минута)

Скорост на печат (A3)
До 7 ipm (изображения в минута)

Скорост на двустранен печат (A3)
До 7 ipm
(изображения в минута)

FPOT (Време за излизане на първа разпечатка)
4,6 секунди цветно,
4,4 секунди моно, от режим готовност и стандартна тава

Време за възстановяване
По-малко от 0,4 секунди от режим на почивка

Резолюция
До 1 200 x 4 800 dpi (хоризонтално x вертикално, точки на инч)

Функции на принтера

Сензор на печатащата глава
Сензорът на печатащата глава следи 1680 дюзи за подравняване и точно подаване на хартия, като поддържа прецизно калибриране[24], стартирано от потребителя, за да запази ясен и постоянен печат

Директен печат
Печатайте директно от предния USB host порт с USB флаш памет. Поддържаните формати включват: PDF 2.0, JPEG

Печат на горен / долен колонтитул [3,23]
Отпечатайте датата, часа, потребителското име за вход или персонализиран текст върху документите си

Печат N в 1[3,23]
Намалява до 2, 4, 9 или 16 страници в една

Печат на плакат[3,23]
Увеличава 1 A4 страница в плакат, използвайки 4, 9, 16 или 25 A4 страници

Печат на воден знак[3,23]
Поставете воден знак върху документите ви с предварително зададен потребителски текст

Защитен печат[3,23]
Защитете заданията за печат с 4-цифрен код за освобождаване, който се въвежда на устройството преди отпечатване

Обратен печат[4,23]
Завърта съдържанието на отпечатан документ на 180°

Печат тип книжка[4,23]
Печат на A4 документи в A5 формат, тип книжка

Печат без полета[4,23]
Премахнете полетата, печатайте до краищата на хартията A4. Идеален за снимки и графики на цяла страница

Печат без драйвери

Съвместим с Windows Modern Print
Поддържа безпроблемен печат без драйвери чрез IPP за мигновена настройка на устройства с Windows 10 (21H2+) и Windows 11

Mopria™
Печатайте често използвани файлови формати от поддържани мобилни устройства с Android и компютри с Windows

Apple AirPrint
Печатайте често използвани файлови формати от всяко приложение с AirPrint

ChromeOS™
Поддържа печат Work with Chromebook

Нашите принтери поддържат печат без драйвери за Windows, macOS, iOS и Android за мигновена, сигурна и лесна настройка.

Боравене с хартията

Входяща хартия[2]
Стандартна тава 1, 2
250 листа

Мултифункционална тава
100 листа

Автоматично листоподаващо устройство (ADF)
50 листа

Изходяща хартия[2]
100 листа A4
50 листа A3

Размери на хартията
Стандартна тава 1 - Портрет
A3, A5, A6, Legal, Ledger, Mexico Legal, India Legal, Folio, Пликове; C5, Com-10, DL, Monarch, Фото (10 x 15 см), Индекс карта (13 x 20 см), Photo-L (9 x 13 см), Photo-2L (13 x18 см)

Стандартна тава 1 - Пейзаж
A4, Letter, Executive

Стандартна тава 2 – Портрет
A3, Legal, Ledger, Mexico Legal, India Legal, Folio

Стандартна тава 2 - Пейзаж
A4, Letter

Мултифункционална тава – Портрет
A3, A5, A6, Legal, Ledger, Mexico Legal, India Legal, Folio, Пликове; C5, Com-10, DL, Monarch, Фото (10 x 15 см), Индекс карта (13 x 20 см), Photo-L (9 x 13 см), Photo-2L (13 x 18 см), Дълга хартия (макс. дължина:1200 мм)

Мултифункционална тава - Пейзаж
A4, Letter, Executive

Автоматично листоподаващо устройство (ADF)
Ширина: 105 - 297 мм
Дължина: 148 - 431.8 мм
Дълга хартия 900 мм

Стъклото на скенера
Ширина: до 297 мм
Дължина: до 431.8 мм

Двустранен печат
A3, LGR, LGL, Folio, A4, LTR, EXE, A5, Mexico Legal, India Legal

Двустранно копиране
A3, LGR, LGL, Folio, A4, LTR, A5, Mexico Legal, India Legal

Директен печат
Стандартна тава 1 | Мултифункционална тава
JPEG - A3, Ledger, Photo (10 x 15cm), Photo-2L (13 x 18cm)
PDF - A4, Letter, A3, A5, A6, Legal, Ledger, Mexico Legal, India Legal, Folio

Стандартна тава 2
PDF - A4, Letter, A3, Legal, Ledger, Mexico Legal, India Legal, Folio

Тегло на хартията
Стандартна тава 1
64 - 220 г/м^2
Стандартна тава 2
64 - 120 г/м^2
Мултифункционална тава
64 - 220 г/м^2
Автоматичен двустранен печат
>A4 64-90 г/м^2
A4 или по-малко 64 - 120 г/м^2
Автоматично листоподаващо устройство (ADF)
64 - 120 г/м^2

Видове хартия
Стандартна тава 1
Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Хартия за мастиленоструен печат, Плик, Гланцирана хартия
Стандартна тава 2
Обикновена хартия, Рециклирана хартия
Мултифункционална тава
Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Хартия за мастиленоструен печат, Плик, Гланцирана хартия
Автоматичен двустранен печат
Обикновена хартия, Рециклирана хартия
ADF
Обикновена хартия, Рециклирана хартия
Директен печат
JPEG - Обикновена, Рециклирана, За мастиленоструен печат, Гланцирана
PDF - Обикновена, Рециклирана

Сензори за хартията
Сензор за размер на документа при сканиране

Копиране[8]

Скорост на копиране
До 25 ipm моно, 16 ipm цветно

Скорост на двустранно копиране
До 18 ipm моно, 13 ipm цветно

Резолюция
Печат до 1 200 x 4 800dpi
Сканиране до 600 x 600dpi (стъклото на скенера), 300 x 600dpi (ADF) (хоризонтално x вертикално, точки на инч)

Размери на хартията
Ширина: до 291мм

FCOT (Време за излизане на първо копие)
6 секунди цветно, 5 секунди моно от режим готовност и стандартна тава

Функции при копиране

Многократно копиране
Гарантира, че копията Ви са подредени правилно, което улеснява работата с големи документи. Прави до 999 копия на всяка страница

Увеличение / Намаление
Намалява или увеличава размера на документа от 25% до 400% при стъпка 1%

Копиране N в 1
Позволява на потребителя да побере 2 или 4 страници върху един лист A3 или A4

Побиране в страницата
Мащабира копираното изображение, за да пасне точно на размера на хартията

Копиране на плакат
Увеличава един оригинал и го отпечатва на няколко страници (3 x 3, 2 x 2, 1 x 2)

Преглед при копиране
Съдържанието на копираното изображение може да се провери преди печат

Подобряване на копието
Намалява тъмните сенки до подвързията при копиране на подвързани документи за по-ясни и равномерни копия

Копиране с воден знак
Отпечатва полупрозрачен текст върху копираната страница, за да отбележи или опише статуса на документа

Сканиране[11]

Скорост на сканиране Стандартна
(двустранно, изображения в минута)
A4 цветно и монохромно - портрет до 30 ipm, пейзаж до 24 ipm
A3 цветно и моно - до 17ipm

Оптична резолюция на сканиране
(хоризонтално x вертикално, точки на инч)
ADF
до 600 x 600dpi (моно), 300 x 600dpi (цветно)
Стъклото на скенера
1 200 x 2 400dpi (моно), 1 200 x 1 200dpi (цветно)

Интерполирана резолюция на сканиране[22]
До 19,200 x 19,200dpi (хоризонтално x вертикално)

Тип скенер
Двоен CIS (Contact Image Sensor)

Дълбочина на цвета
48-битова обработка на цвета (вход)
24-битова обработка на цвета (изход)

Скала на сивото
256 нива (8 бита)

Размери на носителите при сканиране
Автоматично листоподаващо устройство (ADF)
Ширина: 105 - 295 мм
Дължина: 148 - 429,8 мм

Стъклото на скенера
Ширина: до 295 мм
Дължина: до 429,8 мм

Функции на скенера

Windows[5]
TWAIN & WIA

Macintosh
Сканиране чрез AirPrint macOS 10.14.x или по-нова

Linux[5]
SANE (32- и 64-битови версии)

ChromeOS™
Поддържа вградената функция за сканиране на Chrome OS

Поддържани файлови формати
Включително PDF (PDF/A, многостраничен PDF), JPEG, черно-бял TIFF

Стандартни функции на устройството[7]
Сканиране към USB, E-mail, OCR, изображение и файл

Мрежово сканиране
Сканиране към мрежова папка (SMB)[4], SFTP, Email Server, SharePoint (локално)[4,7]

Функции на скенера
Автоматично изправяне от ADF, премахване на фонов цвят, автоматично изрязване[4], премахване на празни страници

Профили за сканиране
Създайте до 5 предварително зададени мрежови профила за лесно съхранение на много настройки за сканиране

Директно сканиране
Сканира директно към USB флаш памет

Преглед при сканиране
Може да се прегледа съдържанието на сканираните към FTP, Network, Email Server документи преди изпращане

Отстояние при сканиране
Задаването на поле за сканиране 0 мм премахва стандартното поле от 3 мм, така че изображението обхваща целия документ без рамка

Напомняне за документ
Предупреждава потребителя, когато сканиран или копиран документ може да е оставен върху стъклото на скенера

Факс

Факс модем
33 600 bps (Super G3)

Скорост на предаване
Приблизително 3 сек. (ITU-T TestChart Document No. 1, стандартна резолюция)
Бързо сканиране
Приблизително 3,37 сек./стр.

Автоматичен двустранен факс
Сканира и изпраща факс чрез автоматичното листоподаващо устройство (ADF)

Резолюция при изпращане на факс
Стандартна моно резолюция 203 x 98 dpi до 203 x 392 dpi
Стандартна цветна резолюция 203 x 196 dpi
(Хоризонтално x Вертикално, точки на инч)

Скала на сивото
8 бита (256 нюанса) за моно факс
24 бита (8 бита на цвят/256 нюанса) за цветен факс

Предаване от паметта | Получаване при липса на хартия
До 150 страници (ITU-T тестова таблица, стандартна резолюция)

Методи за компресия
От базови до разширени
Моно: MH, MR, MMR
Цвят: JPEG

Функции на факса

PC-Fax изпращане[7], получаване[4,7]
Изпращайте и получавайте моно факсове директно от Вашия компютър или мрежа

Интернет факс (I-Fax)
Изпращайте факс документи по интернет като прикачен файл към имейл

Пакетно изпращане
Съхранява моно документи на едно и също място в паметта на устройството за предаване с едно обаждане

Автоматично намаляване
При получаване на едностраничен документ, по-дълъг от A4 (297 мм), факс устройството автоматично ще намали съобщението, за да се побере на един лист A4

Разпращане
Изпратете едно и също факс съобщение до 100 местоназначения
(ръчно 50 местоназначения)

Препращане на факс
Изпраща моно факс, получен в паметта, към друг предварително програмиран факс номер

Дистанционно извличане
Позволява на потребителите отдалечен достъп до устройството и извличане на съхранени моно факс съобщения

ID на устройството
ID и факс номер ще се отпечатват като горен колонтитул на всеки изпратен факс

PBX
Осигурява безпроблемна работа с факс в офис среда чрез поддръжка на PBX телефонни системи

Свързаност

Microsoft Universal Print
Организациите могат да управляват своята Brother инфраструктура за печат чрез облачните услуги на Microsoft

Brother Mobile Connect[7]
Приложение на Brother за печат от, преглед на копие и сканиране към мобилно устройство с iOS или Android

Brother Connect Advanced[16,17]
Подобрение в приложението Brother Mobile Connect, което Ви позволява дистанционно да печатате, сканирате и управлявате принтера си отвсякъде чрез Вашия Brother акаунт

Brother Print Service Plugin[5]
Печат от устройства с Android без отделно приложение

Brother Apps[12]
Cloud Secure Print, Сканиране към; мобилно устройство, PDF с възможност за търсене, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, лесно сканиране към имейл и препращане на факс към облак/имейл

Web Connect[12,16]
Без компютър можете да изтегляте за печат и да качвате от сканиране и факс за Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote

Печат на и-мейл[12,16]
Позволява печат без драйвер чрез имейл

Инструменти за управление на печата[5]

BRAdmin[4]
Софтуер за управление на LAN/WAN

Вграден уеб сървър
С IP адреса или името на възела на Вашето устройство получавате достъп чрез USB или мрежа през уеб браузър до вградения в устройството уеб базиран софтуер за управление на печата с произволно криптирана парола

Mass Deployment Tool[4]
Предоставя интерфейс за конфигуриране, който помага за управление и внедряване на настройките на устройството

Софтуер[5]

Brother iPrint&Scan
Печатайте, сканирайте, изпращайте факс, преглеждайте получени факсове, копия и статуса на устройството от компютър с Windows или macOS с Brother софтуер

Print Support App[4]
Като алтернатива на Windows Modern Print този метод подобрява съвместимостта и удобството, като позволява печат без традиционни драйвери за принтер и го прави гъвкаво и ефективно решение за съвременни нужди от печат, достъпно чрез Microsoft Store

Посетете support.brother.com за пълния списък с поддържани ОС и за изтегляне на най-новия софтуер. Всички търговски марки, марки и имена на продукти са собственост на съответните им компании.

Наследени драйвери за печат[22]

PCL драйвер[4]
Универсален драйвер PCL XL

Универсален драйвер за принтер[4]
Драйвер BR-Script3, който позволява печат към всеки мрежов или локално свързан мастиленоструен принтер Brother с поддръжка на PostScript

Емулации за печат
PCL6, BR-Script3

Вградени шрифтове (PCL)
73 мащабируеми шрифта, 12 растерни, записани във фърмуера и използваеми при печат чрез PCL (Printer Command Language) емулация

Вградени шрифтове (BR-script)
66 мащабируеми шрифта, записани във фърмуера и използваеми при печат чрез BR-Script емулация за печат.

Вградени баркодове (PCL)
16 баркод шрифта - Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A,B,C), EAN128 (set A,B,C), Code93, GS1Databar, MSI

Linux
Драйвер за принтер (Linux, CUPS, LPD/LPRng)

Мрежова защита

Мрежова сигурност
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0 (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

Защита на безжична мрежа
WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec, Wi-Fi Protected Setup (WPS)[13]

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Client and server,POP3/IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP/LDAPS, HTTP/HTTPS Server, Syslog

IPv6
NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), POP3/IMAP4/SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP/LDAPS, ICMPv6, HTTP/HTTPS Server, Syslog

IP филтър
Ограничава кои мрежови потребители могат или не могат да имат достъп до устройството през мрежата

Функции за сигурност

И-мейл известия
Устройството автоматично изпраща e-mail известия, когато изисква внимание, например при ниско ниво на мастило или нужда от смяна

И-мейл репорти
Получавайте редовни отчети за употребата по e-mail

Secure Boot
Всички Brother печатащи устройства са с вградена защита. Устройствата автоматично разпознават атаки и предприемат превантивни мерки, включително рестартиране при нужда, за да останат защитени

Цифрово подписан фърмуер
Фърмуерът за Brother Print & Scan устройствата е цифрово подписан и защитен

Удостоверяване чрез Active Directory/LDAP
Използвайте съществуващата инфраструктура, за да ограничите достъпа до Brother устройства чрез AD/LDAP. Служителите могат лесно да използват съществуващите си мрежови данни за вход за удостоверяване

Шифроване на паметта
Защитава съхранените данни например факс данни, адресна книга, потребителски преки пътища, мрежова конфигурация чрез шифроване на вътрешната памет

Ограничаване на мрежови протоколи
Функцията за контрол на мрежовия достъп позволява на администратора да ограничава комуникационните протоколи (напр. FTP, Telnet) според нуждите

Ограничаване на физическия интерфейс
Защитава достъпа чрез деактивиране на конкретни физически интерфейси директно от вградения уеб сървър (EWS)

Secure Function Lock 3.0
Използвайте 4-цифрен ПИН или парола, за да идентифицирате и удостоверите отделен потребител или групи потребители през мрежа. Позволява контрол на достъпа с потребителско име за до 100 потребители

Cloud Secure Print[12]
Позволява освобождаване на задания за печат без драйвер, защитени с парола

Актуализации на фърмуера[12]
Освен че позволява автоматични актуализации до най-новата версия, принтерът може да се настрои да не приема по-стари версии на фърмуера, за да се избегне понижаване от неоторизиран потребител

SysLog
Позволява на IT администратора достъп до едно приложение (SIEM инструмент), за да получава актуализации за състоянието на устройството за одит чрез Syslog

Защитено управление на ключове
Използвайте стандартния самоподписан сертификат по подразбиране, създайте персонализиран самоподписан сертификат, заявка за подписване на сертификат (CSR) или импортирайте сертификат и частен ключ за защитена мрежова комуникация

NFC свързаност

NFC четец за карти
Поддържа защитено удостоверяване на потребителя чрез NFC четец за контрол на достъпа и позволява персонализирани работни потоци чрез конфигуриране на NFC Shortcut. Поддръжката на четец на карти от трета страна изисква допълнителна покупка и може да се свърже към предния USB хост и да се регистрира чрез вградения уеб сървър

Поддържани NFC стандарти
Включват: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire/ my-d move (ISO15693 Type B) Tag-it

Поддръжка на външен NFC четец за карти
RFIDeas pcProx Enroll - RDR-6081AKU; RDR-6281AKU; RDR-6381AKU; RDR-6E81AKU; RDR-6H81AKU
RFIDeas AIR ID Enroll - RDR-7081AKU; RDR-7581AKU; RDR-7F81AKU
Elatec - TWN3 MIFARE; TWN3 MIFARE NFC; TWN3 Multi ISO; TWN4 MIFARE NFC

Адресна книга

Бързи набирания
100 позиции за имейл адреси и факс номера

Групово набиране
Може да се съхранява комбинация от до 6 групи

LDAP
Възможност за свързване с външна адресна книга с LDAP, като Microsoft Exchange

За разработчици

Brother Solutions Interface (BSI)
Създавайте мощни облачни и локални решения директно чрез интегриране на разширените функции за печат, сканиране и защита на устройствата Brother

За повече информация посетете:
www.brother.eu/developers

Консумативи, ъпдейти и аксесоари[1]

Мастила в комплекта
1 x 2 400 страници (BK)
3 x 2 000 страници (CMY)

Стандартна касета с мастило
LC527
1 x 1 300 страници (BK)
3 x 900 страници (CMY)

Касета с мастило с голям капацитет
LC527XL
1 x 3 000 страници (BK)
3 x 2 000 страници (CMY)

Касета с мастило със супер голям капацитет
LC528
1 x 6 000 страници (BK)
3 x 5 000 страници (CMY)

Касета с мастило с ултра голям капацитет
LC528XL
1 x 12 000 страници (BK)
3 x 10 000 страници (CMY)

Нов опростен дизайн на мастилницата за подобрена рециклируемост

В комплекта
Устройство, мастилници, захранващ кабел, ръководство за бърза настройка, гаранционна карта, (интерфейсен кабел за компютър НЕ е включен)

Опционален стоящ шкаф
Професионален стоящ шкаф за мастиленоструен принтер Brother

Брояч на страници
Следене на мастилниците на дисплея. Еднократното автоматично зареждане с мастило при първоначална настройка подготвя печатащата глава за надежден висококачествен печат

Размери и тегло

Устройство без кашон (ШхДхВ)
576 x 510,6 x 375 мм - 23,5 кг включено мастило

Устройство с кашон (ШхДхВ)
681 x 616 x 504 мм - 28,8 кг

Опционален стоящ шкаф (ШхДхВ)
572 x 427 x 700 мм - 18,8 кг

Опционален стоящ шкаф с кашон (ШхДхВ)
680 x 645 x 187 мм - 21,9 кг

Натоварване

Максимално месечно[6]
До 40 000 страници

Околна среда

Захранване
220 – 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A

Консумация на ел. енергия[14]
Печат: 27W
Копиране: 31W
Готовност: 5,5W
Почивка: 0,9W
Готовност (Мрежова връзка): 1,8W
Изключен[10]: 0,03W

Налягане на звука[15]
Печат 54,5 dBA

Сила на звука[15]
Моно печат 6,89BA,
Цветно 6,77BA

Автоматично изключване
Отговаря на Ecolabel; минава в ниска мощност след 20 мин. (по подразбиране, настройва се от контролния панел)

TEC стойност
0,13 kWh/седмица

Работна среда
Влажност 20 - 80%
Температура 10° - 35°C
50° - 95° F

Компютърни платформи

Windows
Windows 11 (Home | Pro | Education | Enterprise)
Windows 10 (Home | Pro | Education | Enterprise)
(32- или 64-битови версии) Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016

Macintosh[19]
macOS 13 или по-нова версия

Linux
Поддръжка на Package management System[21]: dpkg, rpm

ChromeOS™
Съвместим с Chromebook, включително сертифициран печат „Works with Chromebook“ и вградена функция за сканиране в Chrome OS

Изисквания за дисково пространство

80MB - само драйвери за Windows
2GB - Windows 11, 10, приложения включително драйвери
500MB - приложения за macOS
20MB - само драйвери за Linux

Посетете support.brother.com за пълния списък с поддържани ОС и за изтегляне на най-новия софтуер. Всички търговски марки, марки и имена на продукти са собственост на съответните компании

Сертификати

Blue Angel

Nordic Swan

GS Mark

Wi-Fi CERTIFIED
Wi-Fi Direct, Настройка на Wi-Fi, WPA3™ - Enterprise, Personal

Mopria
Осигурява универсална съвместимост за печат без драйвери в Windows, Android и съвместими мобилни ОС

AirPrint

1. Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 24711 2. Капацитетът е изчислен с хартия 80 g/m² 3. Windows & macOS 4. Само за Windows 5. Безплатно изтегляне от Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com 6. Натоварването може да се ползва за сравнение на сходни Brother продукти. За максимален живот на устройствата изберете машина, чието месечно натоварване надвишава Вашите нужди от печат 7. Изисква Brother софтуер 8. Съгласно ISO/IEC 24735 9. Съгласно ISO/IEC 17629 10. Устройството се включва автоматично за поддръжка на печатащата глава, след което се изключва 11. Съгласно ISO/IEC 17991 12. Изисква интернет връзка 13. Wi-Fi Direct поддържа само WPA2-PSK (AES) 14. Консумацията на енергия е съгласно IEC 62301 Edition 2.0. Всички стойности са приблизителни; консумацията на енергия варира според средата на използване или износването на частите 15. Съгласно ISO 7779 16. Изисква допълнителна активация 17. Може да не е налично за вашия регион 18. Не поддържа USB хъбове на трети страни 19. Само AirPrint за macOS 20. За WIA, 1 200x1 200 резолюция. Brother Scanner Utility позволява подобряване до 19200 x 19200 dpi 21. Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit 22. Microsoft преминава към печат без драйвери като предпочитан стандарт. Инсталирането на наследени драйвери остава поддържано за клиенти със съществуващи изисквания за внедряване 23. Разширени настройки само чрез наследен драйвер или приложението Print Support 24. За повече информация посетете Brother Global Support http://www.youtube.com/@BrotherGlobalSupport

Macintosh, macOS и AirPrint са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави

Работим съвместно за една по-добра околна среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.
www.brotherearth.com

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.
Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.