

Ръководство на потребителя за Cisco IP Phone with Multiplatform Phone firmware серия 8800

I. Преглед на продукта:





1. Индикатор за входящо обаждане или гласово съобщение
2. Камера (Cisco IP Phone 8845 и 8865)
3. Бутони за сесия и линия
4. Софтуерни клавиши
5. Бутон Назад, Навигация и Пускане
6. Изчакване, Прехвърляне и Конференция
7. Слушалки, Високоговорител и Заглушаване
8. Гласово съобщение, Приложения и Директория
9. Сила на звука



Бутони за сесия и линия:

Използвайте тези бутони, за да прегледате обаждания на линия, за да получите достъп до функции, като функцията за Бързо набиране и за да извършвате задачи като продължаване на обаждане в режим Изчакване.

Бутоните светят по различни начини, за да покажат следните статуси:

-  Свети в зелено: Линията е свободна.
-  Свети в червен цвят: Линията се използва.
-  Мига в червен цвят: Входящо обаждане или обаждане в режим Изчакване.
-  Свети в кехлибарен цвят: Линията не е регистрирана.

II. Употреба:


Изходящо Обаждане:

Въведете номер и вдигнете слушалката.


Приемане на Обаждане:

Натиснете бутона, който мига в червен цвят. Ако имате множество линии на вашия телефон, натиснете бутонът, който свети в червен цвят.


Поставяне на Обаждане в режим Изчакване:

1. Натиснете **Hold** (Изчакване)  .
2. За да продължите обаждане от този режим, трябва да натиснете **Hold** (Изчакване) отново.


Вижте последните си обаждания:

1. Изберете линия, която искате да прегледате.
2. Натиснете **Applications** (Приложения)  .
3. Скролнете и изберете **Recents** (Последни).


Прехвърляне на обаждане към друг човек:

1. При обаждане, което не е в режим Изчакване, натиснете **Transfer** (Прехвърляне)  .
2. Въведете телефонния номер на другия човек.
3. Натиснете **Transfer** (Прехвърляне) отново (преди и след като другия човек ви вдигне).


Добавете друг човек към Обаждане:

1. При активно обаждане, натиснете **Conference** (Конференция)  .
2. Въведете номера, който искате да се присъедини и натиснете **Dial** (Набиране).
3. Когато обаждането се свърже, натиснете **Conference** (Конференция) отново.


Провеждане на обаждане чрез слушалки:

1. Свържете слушалки.
2. Въведете номер чрез клавиатурата.
3. Натиснете **Headset** (Слушалки) .

Провеждане на обаждане чрез високоговорителя:

1. Въведете номер чрез клавиатурата.
2. Натиснете **Високоговорителя** .


Заглушаване на Звука:

1. Натиснете **Mute** (Заглушаване на звука) .
2. Натиснете **Mute** (Заглушаване на звука) отново, за да включите звука.

Спиране на вашето Видео:

1. Завъртете кръга около камерата обратно на часовниковата стрелка, за да затворите капачето на камерата.
2. Завъртете кръга около камерата по посока на часовниковата стрелка, за да отворите капачето на камерата.


Изслушване на вашите гласови съобщения:

1. Натиснете **Messages** (Съобщения)  и следвайте гласовите указания. За да проверите съобщенията на определена линия, първо натиснете бутона за линия.


Пренасочване на всички Обаждания:

1. Натиснете софтуерния бутон **Forward** (Пренасочване).
2. Наберете номера към който искате да пренасочите обажданията и натиснете софтуерния бутон **Call** (Обаждане).
3. Когато се върнете, натиснете софтуерния бутон **Clr fwd**.



Настройте силата на звука по време на Обаждане:

Натиснете бутона нагоре или надолу , за да настроите силата на звука на слушалката, слушалките или високоговорителя, когато използвате телефона.


Настройте силата на звука на мелодията на звънене:

Натиснете бутона нагоре или надолу , за да настроите силата на звука на мелодията на звънене, когато не използвате телефона.

Смяна на мелодията на звънене:


1. Натиснете **Applications** (Приложения) .
2. Изберете **User preferences > Audio preferences > Ext (n) - Ring tone** (Потребителски предпочитания > Аудио предпочитания > Разш. (n) – Мелодия на звънене), където n = номер на разширение.
3. Прегледайте списъка с мелодии и натиснете **Play** (Пускане), за да ги чуете.
4. Натиснете , за да излезете.

Настройка на контраста на екрана:

1. Натиснете **Applications** (Приложения) .
2. Изберете **User preferences > Screen preferences** (Потребителски предпочитания > Предпочитания за екран).
3. Въведете стойност за нивото на яркост в полето за яркост на дисплея.
4. Натиснете **Set** (Задаване).

Сдвояване на мобилно устройство:

(само за Cisco IP Phone 8851 и 8861)

1. Натиснете **Applications** (Приложения)  на вашия Cisco телефон.
2. Изберете **Bluetooth > Devices** (Bluetooth > Устройства).

3. Изберете **Scan** (Сканиране).
4. Изберете мобилното устройство от списъка с достъпни устройства.
5. Изберете **Connect** (Свързване).
6. Ако бъдете попитани, въведете паролата за достъп на мобилното устройство.
7. Ако бъдете попитани, въведете паролата за достъп на вашия Cisco телефон.
8. Изберете, за да направите контактите и историята на вашето мобилно устройство достъпни на вашия Cisco телефон.

III. Регулаторна информация:

Cisco и логото на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или неговите филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговски марки на Cisco, отидете на този URL: www.cisco.com/go/trademarks.

Всички споменати търговски марки на трети страни са тяхна собственост.

Използването на думата партньор не означава партньорски отношения между Cisco и която и да е друга компания. (1721R)

© Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.



Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE):

Логото WEEE обозначава специални програми и процедури за рециклиране на електронни продукти в страни от Европейския съюз. Ние насърчаваме рециклирането на нашите продукти.

Този продукт отговаря на всички приложими европейски директиви и разпоредби.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на www.polycomp.bg